

수동으로 펌웨어 설치하는 방법.

- 1 최신 펌웨어를 칵테일 오디오 홈페이지 (http://www.cocktailaudio.com/home/sub04_50.php) 등에서 에서 내려 받습니다.
- 2 내려 받은 펌웨어 파일명은 X00-CA-1.0.0.rXXXX.zip 형태의 압축 파일 이며. 이 파일의 압축을 풀어 줍니다.
- 3 USB 메모리 장치에 압축을 푼 'X00-CA-1.0.0.rXXXX.pkg' 펌웨어 파일을 복사 합니다.
- 4 USB 메모리를 칵테일 오디오 디바이스의 USB 포트에 삽입 합니다.
- 5 칵테일 오디오의 '설정>펌웨어>수동 업데이트' 메뉴에 가서 'OK' 클릭 합니다.
- 6 펌웨어가 저장된 USB 메모리를 선택 하면, 복사한 펌웨어 파일을 확인 할 수 있습니다.
- 7 'X00-CA-1.0.0.rXXXX.pkg' 형태의 펌웨어 파일을 선택 'OK' 클릭 합니다.
- 8 칵테일 오디오 디바이스는 펌웨어 인트톨 과정을 진행 합니다.
- 9 펌웨어가 설치 완료되면 자동 리부팅 하고 완료 됩니다.

[주]

펌웨어 업데이트 실행중 리모컨의 키를 누르지 마시며, 특히 전원을 Off 시키지 마십시오.